


NX-DR01のファームウェアアップデート手順

◆ 現在のファームウェアの確認

1. 本体 (NX-DR01) の電源をOFFしSDカードを抜きます。
2. そのSDカードをパソコンに挿入します。
3. SDカード内のファイル名“DRVPLAY. EXE”を実行します。
4. ビューアソフト“DriveRecorderViewer”が立ち上がります。
5. “DriveRecorderViewer”のメニューバー“その他→バージョン情報”をクリックします。
 - ・バージョン情報ダイアログが開きます。(FIG.1)
 - ・ファイルバージョンの番号がファームウェアのバージョン番号になります。

FIG.1 : バージョン1.1.23.2495の場合



◆ アップデート手順

1. はじめに。
 - * SDカードに必要な記録データがある場合は、パソコンに保存して下さい。
 - * その際、旧バージョンで撮影したデータファイルを最新バージョンの“DriveRecorderViewer”で再生することが出来なくなる場合があります。パソコンに保存する場合はデータファイルだけではなくSDカード内全てのファイルを保存して下さい。
 - ★ 下記、注意事項を守ってアップデート作業を行なって下さい。
 - アップデート中は車のACCは切らないで下さい。
 - また、他の電子機器、エアコン等はOFFしてアップデート中は操作しないで下さい。アップデートを失敗する原因になります。
2. ファームウェアを弊社ホームページからダウンロードします。
3. パソコンでSDカード内の全てのデータを消去します。
 - その際、フォーマットは行なわないで下さい。
 - ・SDカードに必要な記録データがある場合は、パソコンに保存して下さい。
4. ファームウェアをSDカードにコピーします。
 - ・ファームウェアのファイル名は“0385A124. bin”であることを確認します。
 - ・SDカード内にはファームウェアのファイルしかないことを確認します。
5. 本体 (NX-DR01) の電源をONします。
 - ・上記、注意事項を今一度ご確認下さい。
6. 本体 (NX-DR01) にそのSDカードを挿入します。
 - ・アップデートが開始されます。
 - ・アップデートは1分以上かかります。
 - ・アップデート中はLEDが緑、橙の交互点灯します。
 - ・アップデートが終了するとLEDが緑点灯します。
7. 本体の電源をOFFしSDカードを抜きます。

以上でアップデートが完了です。

◆ アップデート後のバージョン確認方法

1. はじめに。
 - * ファームウェアのアップデートが完了したら記録用に使用するSDカード内のデータは全て削除してから使用して下さい。
その際、フォーマットは行なわないで下さい。
旧ファイルが残っていると不具合が発生する場合があります。
2. 本体 (NX-DR01) の電源をONします。
3. SDカードを本体 (NX-DR01) に挿入します。
 - ・ SDカードの初期化処理が行なわれます。
4. 本体の電源をOFFしSDカードを抜きます。
5. そのSDカードをパソコンに挿入し“DRVPLAY. EXE”を実行します。
6. ビューアソフト“DriveRecorderViewer”が立ち上がります。
7. “DriveRecorderViewer”の“その他→バージョン情報”をクリックします。
 - ・ ファイルバージョンがアップデート後のバージョンであることを確認します。(FIG. 2)

FIG. 2 : バージョン1. 1. 24. 2511にアップデートした場合

