

NEXTEC

緊急時の災害情報をいち早くキャッチする！

防災ラジオ NX-109RD

バッテリー
チャージャー付



- ◆ アナログ防災同報無線の受信
- ◆ 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応
- ◆ 速報、警報信号を受信すると LED と音で知らせる
- ◆ 電源が入っていない時でも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視
- ◆ バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能
- ◆ 充電はスマートフォンと同じ micro USB が使用可能
- ◆ LED ライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能
- ◆ 非常用アラーム（サイレン）機能搭載
- ◆ FM ラジオモード
- ◆ 防災同報無線受信モード



緊急津波警報



緊急地震速報



同報系防災行政無線



緊急警報放送



本体カラー（3色）



イエロー



ブラック



ホワイト

NEXT-EP

防災ラジオ

NX-109RD

それぞれの地域の正確な災害情報を、いち早く受信できる同報系防災行政無線受信機能搭載！

本機は同報系防災行政無線（アナログ放送）の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送（第1種、第2種）および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これら災害情報のいずれかの警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。

同報系防災行政無線の常時監視

屋外に設置したスピーカー等で、住民へ一斉に通報を行う通信システムは、同報系(同時に複数の相手方に通報する無線系統)と呼ばれており、災害時の住民への情報伝達手段として、大変重要なものです。本機はこの同報系防災行政無線を受信することができます。

同報系防災行政無線の周波数表

1	68.205MHz	11	68.580MHz	21	68.880MHz	31	69.255MHz	41	69.735MHz
2	68.220MHz	12	68.595MHz	22	68.895MHz	32	69.405MHz	42	69.750MHz
3	68.280MHz	13	68.610MHz	23	68.090MHz	33	69.420MHz	43	69.765MHz
4	68.295MHz	14	68.680MHz	24	69.105MHz	34	69.435MHz		
5	68.415MHz	15	68.695MHz	25	69.120MHz	35	69.450MHz		
6	68.505MHz	16	68.805MHz	26	69.135MHz	36	69.465MHz		
7	68.520MHz	17	68.820MHz	27	69.150MHz	37	69.480MHz		
8	68.535MHz	18	68.835MHz	28	69.165MHz	38	69.495MHz		
9	68.550MHz	19	68.850MHz	29	69.180MHz	39	69.705MHz		
10	68.565MHz	20	68.865MHz	30	69.195MHz	40	69.720MHz		

予めお住いの地域で使用される同報系防災行政無線の周波数をご確認ください。

LEDライトを搭載しており、緊急時に非常灯としても使用可能

本体上部に搭載している高輝度LEDを使用して、非常時の一時的なライトとして、または非常用点滅ライトとして使用することができます。

非常用サイレン搭載

非常用の大音量アラームで周りに非常事態であることを知らせることができます。

電源は2電源対応（ACアダプター、バッテリー）

オートパワーオフ機能

設定した時間になると自動的に電源が切れます。
電源の切り忘れを防止し電池の消耗を抑える機能です。

主な仕様

●周波数帯:防災同報無線 68.205～69.795MHz(15kHz)、FMラジオ 76.0～90MHz(100kHz step)、●防災信号検出方式:防災同報無線・・・指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報・・・NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報速報・・・ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 ●電源電圧:ACアダプター・・・入力AC100V 出力DC5V、本体電池運用時・・・DC3.6V ●温度範囲:-10℃～+50℃ ●寸法(突起物含まず):幅60×高さ100×奥行19.5mm ●質量:約86g(電池含まず) ●消費電流:監視モード・・・30mA、同報系防災行政無線モード(待機時)・・・約60mA、FMラジオ・・・約100mA ●オーディオ最大出力:約300mW●付属品:ACアダプタ×1、リチウムイオン充電電池×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1

■JANコード:NX-109RD イエロー 4515287009173

■JANコード:NX-109RD ブラック 4515287009180

■JANコード:NX-109RD ホワイト 4515287009166

緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応

緊急速報、警報信号の受信をLEDと音で知らせます

本機が同報系防災行政無線、緊急警報放送、緊急地震速報などの緊急放送を受信した場合、白色LEDが点滅を開始するとともに、受信した緊急放送は最大音量で出力されます。

FMラジオ機能

FMラジオが受信できます。

【ご注意】FMラジオを受信中でも、同報系防災行政無線、緊急警報放送および緊急地震速報の監視をしていますので、これらの緊急放送を受信した場合、緊急放送に自動的に切り替わります。

時計（自動時刻合わせ対応）

一度正しく時刻設定した後、NHK-FM放送局が良好に受信できれば、以降の時刻設定は自動的におこなわれます。

内蔵バッテリーにより停電時にも受信可能

バッテリーセーブ機能

電池運用の場合、運用時間を伸ばすためにバッテリーセーブ機能を設定できます。

(注)バッテリーセーブがONの時は同報系防災行政無線の監視を間欠動作(約5秒毎)にしていますので、同報系防災行政無線の受信の立ち上がりが遅れる場合があります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



使用上のご注意

●充電は、AC 100V以外では行わないでください。●濡れた手でACアダプターに触れたり、電源コードに触れたりしないでください。感電の恐れがあります。●直射日光を避け、風通しの良い状態でご使用ください。●湿度の高い環境でのご使用はおやめください。●機器を雨水などにさらされないようご注意ください。●落下などにより破損したり正しく動作していないときはご使用をお控えください。●使用中に煙が出た場合、すぐに使用をやめて電池を外し、お買い求めいただいた販売店または弊社までご連絡ください。●緊急放送、同報無線を受信した場合、身の安全を確保し行動してください。●地震速報は震源地からの距離によっては、揺れが発生してから放送される場合があります。●テレビ、ラジオ、ストーブ、電子レンジなどの電気機器の近くで運用しないでください。●車内のダッシュボードの上など、高温になる場所に置かないでください。●アンテナは先端が細くなっています。誤って目にさしたりしないよう注意してご使用ください。●長時間使用しないときは、充電器、電池を外して保管してください。●本機の汚れが酷い時は、水で薄めた中性洗剤を染みこませた柔らかい布で軽く拭きとってください。シンナーやベンジンなどの薬品はご使用になれません。●本機は同報系防災行政無線、緊急地震速報、緊急警報放送を受信してそれを知らせるものであり、地震や災害の被害等を回避、軽減するものではありません。●本機の不具合や故障、または誤った設置や操作等によって万が一、同報系防災行政無線・緊急地震速報・緊急警報放送の受信や警告機能が動作できなくなった場合、地震等の災害などにより生じた被害や損害に対して保証するものではありません。

お問い合わせは・・・

F.R.C. co., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746

URL : <http://www.frc-net.co.jp>

ENGINEERED IN JAPAN ASSEMBLED IN CHINA